

Hvordan koble Separett Villa og Separett Villa Extend til et 12 volt anlegg

Separett Villa og Separett Villa Extend er beregnet for drift på 12 volt, men leveres som standard med en adapter som gjør det mulig å koble toalettet til vanlig 230 volt stikkontakt. Adapteren omformer strømmen fra 230V til 12V.

Dersom toalettet skal brukes direkte på et eksisterende 12 volt anlegg, for eksempel i hytte, campingvogn eller solcelleanlegg, skal man ikke bruke selve 230V-adapteren.

Slik gjøres tilkoblingen

- 1. Koble fra strømmen før arbeidet starter**
Sørg alltid for at 12V-anlegget er frakoblet eller slått av før du begynner å koble ledninger.
- 2. Fjern 230V-adapteren**
Klipp av selve adapteren fra ledningen. Det er ledningen videre inn mot toalettet som skal brukes.
- 3. Klargjør ledningene**
Avisoler endene forsiktig slik at kobberet blir synlig og klart for tilkobling.
- 4. Koble til 12V-anlegget**
Ledningene fra toalettet kobles til 12V-anlegget med egnet kontakt, koblingsklemme eller sukkerbit.
- 5. Pass på riktig polaritet**
Ledningene er korrekt merket:
Rød ledning = pluss (+)
Sort ledning = minus (-)



Det er viktig at pluss og minus kobles riktig. Feil polaritet kan føre til at viften ikke fungerer som den skal, eller at elektriske komponenter skades.

- 6. Kontroller tilkoblingen før bruk**
Når ledningene er koblet til, kontroller at alle koblinger sitter godt fast, og at ingen kobbertråder ligger åpne eller kan komme i kontakt med hverandre.
- 7. Test toalettet**
Slå på 12V-anlegget igjen og kontroller at viften starter og fungerer normalt.

Viktig å huske

Bruk kun egnet koblingsmateriell som er beregnet for 12 volt. Tilkoblingen bør gjøres på en trygg og solid måte, slik at ledningene ikke løsner ved bruk eller vibrasjoner. Dersom du er usikker på hvordan tilkoblingen skal gjøres, anbefales det å kontakte en fagperson eller en person med erfaring med 12V-anlegg.